

Características de btcino:

Partes:

- 1:Pulsador de encendido manual de la fuente de señal (radio) mandada por el rele.
- 2:Regulador de la sensibilidad de entrada. Con una señal musical conectada a la toma.
- 3:Indicador de led del nivel mas adecuado(verde) y de sobrecarga (rojo)
- 4:Testigo (led) de encendido. Se ilumina cuando el amplificador es encendido.
- 5:Conector de entrada jack 3.5 mm. Impedancia de entrada 22k

funcionamiento:

Del fase 220v saldra a un magnetotermico. De ese magnetotermico se llevara a el transformador y saldra a 24v para toda la instalación.

Tambien de la fase se sacara una derivación que ira al rele contacto c.Siguiendo con el rele saldra un cable fase del contacto no(que es un interruptor con el contacto c)que llegara a un enchufe que llegara a un enchufe que podemos colocar en la misma caja de mecanismo que el rele y el neutro del enchufe saldra al neutro general.

Volviendo al transformador saldra un neutro del contacto negativo superior izquierdo que sera comun a todos los neutros de la instalación menos el de los altavoces que debera pasar por los preamplificadores. Entrando en el amplificador saldra un puente que ira del R al + del rele,del L+ de el amplificador ira a los demas L+ de los preamplificadores del contacto S que es el ultimo saldra a los demas contactos S de los preamplificadores.

Una vez hecho esto solo quedara conectar los altavoces que se conectaran conectando el – de los preamplificadores con el – de los altavoces y el A de los preamplificadores con el de los altavoces.

Como se ha podido comprobar el sistema es sencillo ya que los contactos casi en todas la ocasiones van con su pareja según la letra que el contacto posea.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO KROSER

Amplificador estereo mod: 10151 €:31,10

- Alimentacion bus 12v DC
- Intensidad 15:100 MA max
- Tension entrada audio 300 m Vpp:1 V
- Impedancia entrada 10K
- Salida audio 1VPP+6V DC
- Separacion entre canales F=1 Khz 50dc

- Distorsion $F=1$ Khz $P_o=150\text{mW}$ 0,2%
- Respuesta de frecuencia 2Hz:22KHz-3dB

Mando mod: 5300 €:40,00

- 3 canales estereo
- Amplificador 2x5W
- Conmutador mono-estereo
- Entrada de walkman
- Salida auriculares
- ScanFM
- Memoria de volumen
- SLEEP TIMER
- Memoria de canal
- Preferencia de avisos

Altavoz 8 mod; 7004 €:13,52

- Diametro exterior 170mm
- Diametro empotrable 135mm
- 16 ohmios